

Wyłącznik zmierzchowy

Wyłącznik zmierzchowy przeznaczony jest do samoczynnego załączania o zmierzchu i wyłączenia o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp. Zainstalowanie wyłącznika zmierzchowego oszczędza Państwa pieniądze i chroni nasze środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Próg zadziałania wyłącznika może być regulowany w zakresie od 5 do 100Lx przez użytkownika

- obudowa hermetyczna do mocowania nawierzchniowego

Rodzaj pracy:	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń:	normalny (N)
Próg zadziałania:	regulowany: 5÷100 Lx
Sposób regulacji:	regulacja płynna

Zestyk wyjściowy:	1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$):	16A
Napięcie znamionowe zestyku:	250V AC
Stopień ochrony:	IP64
Obudowa:	typ H, 105x75x43mm
Masa urządzenia:	160 g
Przyłącz:	zaciski śrubowe
Sposób montażu:	wkrętami do podłoża
Maksymalna moc łączeniowa:	
- dla żarówek i lamp halogenowych:	1200VA
- dla świetlówek niekompensowanych:	800VA
- dla świetlówek kompensowanych równolegle:	300VA
- dla lamp energooszczędnych:	5x20VA

Znamionowe napięcie zasilania:

WZ-200h-16/230	230V AC
WZ-200h-16/110	110V AC
WZ-200h-16/24	24V AC